

Omvormer verbinden met nieuwe router



Bestaand portaal

Volg eenvoudige stappen om je Huawei omvormer met je router te verbinden.

Vorbereiding voor het proces

Schakel mobiele data/4G uit: Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon **niet verbonden is met mobiele data/4G**. Dit voorkomt netwerkconflicten en zorgt voor een stabiele koppeling met de omvormer.

Toegang tot de FusionSolar App

App starten: Open de FusionSolar-app. Gebruik **de vier puntjes** in de rechterbovenhoek van het inlogscherf om het menu te openen. Gelieve niet in te loggen.

Het inbedrijfstelling proces

Zonder internetverbinding: Kies in het menu de optie 'WLAN instellingen', terwijl uw telefoon niet verbonden is met het internet.

Verbinden met de omvormer

Start de verbinding: Druk op het ronde "SCANNEN" icoon om te beginnen.

QR-code scannen

Verbinden via QR-code: Scan de QR-code die zich aan de rechterzijde van de omvormer bevindt. Uw telefoon maakt dan **verbinding met het Wi-Fi netwerk van de omvormer**. Blijf dicht bij de omvormer, omdat het Wi-Fi bereik beperkt is.

Kiezen van de gebruikersrol

Rolselectie op inlogscherf: Verander de standaardrol van 'INSTALLER' naar "gebruiker" door op het pijltje achter de naam te klikken.

Wachtwoord invoeren

Toegangscodes: Vul 2x Gosolar1 in.

Configureren van router verbinding

Selecteer je huishoudelijke wifi in de lijst. Voer vervolgens het bijbehorende wachtwoord in van je eigen wifi netwerk.

Bevestigen van de verbinding

Afsluiting van het verbindingproces: Bevestig uw keuze door rechtsboven op 'VERBINDEN' te klikken.

Controle van de verbinding

Visuele bevestiging: Een groene vink bovenaan het scherm duidt op een succesvolle verbinding.

Herinschakelen van mobiele data

Terugkeer naar normaal gebruik: Vergeet niet om de mobiele data op uw telefoon weer in te schakelen, zodat u buitenhuis weer toegang heeft tot het internet. Herverbind ook je wifi met je huishoudelijk netwerk.

Geen bestaand portaal (geen internet bij installatie)

Volg eenvoudige stappen om je Huawei omvormer met je router te verbinden.

Vorbereiding voor het proces

Schakel mobiele data/4G uit: Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon **niet verbonden is met mobiele data/4G**. Dit voorkomt netwerkconflicten en zorgt voor een stabiele koppeling met de omvormer.

Toegang tot de FusionSolar App

App starten: Open de FusionSolar-app. Gebruik **de vier puntjes** in de rechterbovenhoek van het inlogscherf om het menu te openen. Gelieve niet in te loggen.

Het inbedrijfstelling proces

Zonder internetverbinding: Kies in het menu de optie 'WLAN instellingen', terwijl uw telefoon niet verbonden is met het internet.

Verbinden met de omvormer

Start de verbinding: Druk op het ronde "SCANNEN" icoon om te beginnen.

QR-code scannen

Verbinden via QR-code: Scan de QR-code die zich aan de rechterzijde van de omvormer bevindt. Uw telefoon maakt dan **verbinding met het Wi-Fi netwerk van de omvormer**. Blijf dicht bij de omvormer, omdat het Wi-Fi bereik beperkt is.

Kiezen van de gebruikersrol

Rolselectie op inlogscherf: Verander de standaardrol van 'INSTALLER' naar "gebruiker" door op het pijltje achter de naam te klikken.

Wachtwoord invoeren

Toegangscodes: Vul 2x Gosolar1 in.

Configureren van router verbinding

Selecteer je huishoudelijke wifi in de lijst. Voer vervolgens het bijbehorende wachtwoord in van je eigen wifi netwerk.

Bevestigen van de verbinding

Afsluiting van het verbindingproces: Bevestig uw keuze door rechtsboven op 'VERBINDEN' te klikken.

Controle van de verbinding

Visuele bevestiging: Een groene vink bovenaan het scherm duidt op een succesvolle verbinding.

Connecteer met netwerkbeheer

Selecteer de pijl bovenaan rechts

Controle van connectie

Controleer of communicatiestatus & status netwerkbeheer bovenaan groen staat.

Beide groen? Alles ok

Bezorg Go-Solar je serienummer van je omvormer zodat ze portaal kunnen aanmaken.

Één rood? Selecteer drie puntjes rechts bovenaan en selecteer instellingen.

Configureer beheersysteem

Vink links bovenaan de bol aan en selecteer onderaan "verbinden".

Voltooien van beheersysteem

Lijn bovenaan groen? Verbinding geslaagd.

Breng GS op de hoogte zodat je portaal kan opgestart worden.

Lijn bovenaan rood? Breng Go-Solar op de hoogte: customerservice@go-solar.be

Herinschakelen van mobiele data

Terugkeer naar normaal gebruik: Vergeet niet om de mobiele data op uw telefoon weer in te schakelen, zodat u buitenhuis weer toegang heeft tot het internet. Conecteer opnieuw je wifi met je huishoudelijk netwerk.